


## ●低圧移動用電線

### 300V ビニルコード単心, 平形〔VSF, VFF〕

サイズ mm <sup>2</sup>	導 体			VSF			VFF			定尺 m
	素線数/素線径 本/mm	計 算 断面積 mm <sup>2</sup>	外径 約 mm	絶縁 厚さ mm	仕上 外径 約 mm	概算 質量 kg/km	絶縁 厚さ mm	仕上 外径 約 mm	概算 質量 kg/km	
0.75	30/0.18	0.763	1.1	0.8	2.7	14	0.8	2.7×5.5	28	100
1.25	50/0.18	1.273	1.5	0.8	3.1	20	0.8	3.1×6.3	41	100
2	37/0.26	1.964	1.8	0.8	3.4	27	0.8	3.4×6.9	55	100

備考1) 線心識別は絶縁体上の突起で表します。(下図)

〔VFF〕




### 300V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤ長円形コード 〔VCTFK〕

サイズ mm <sup>2</sup>	導 体		絶縁体 厚 さ mm	2 心			定尺 m
	素線数/素線径 本/mm	外径 約 mm		シース 厚 さ mm	仕上 外径 約 mm	概算 質量 kg/km	
0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	4.3×6.6	45	100
1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	4.7×7.4	55	100
2	37/0.26	1.8	0.6	1.0	5.0×8.0	75	100

備考1) 線心識別は絶縁体の色で表し, 黒, 白とします。

〔VCTFK〕





## 矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F  
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL：055(924)1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(3298)3150	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(3298)3151	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売㈱	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売㈱	☎087(833)3334

※電話はすべてダイヤルインです。

※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取扱い店